

SENSORE DI PRESENZA E MOVIMENTO SPECIFICHE TECNICHE P/N 01335-1900-00

Il sensore di movimento attiverà i dispositivi collegati in base alle istruzioni/regole definite sul gateway a cui è stato connesso oppure sarà in grado di inviare un allarme in caso venga rilevata la presenza di movimento nell'ambiente in cui è stato installato.

- Protocollo Z-Wave
- Frequenza di trasmissione 868.42 MHz
- Portata di rilevamento PIR: fino a 10 m e angolo di rilevamento 110° (montaggio a parete H 1,8 m); fino a 5 m con angolo 360° (montaggio a soffitto a 2,8 m di H)
- Grado di protezione: IP44
- Portata del segnale: 30 m in campo aperto
- Alimentazione a batterie: 3 x AA (non incluse)
- Durata delle batterie: circa 2 anni (in base alle impostazioni dell'utente)
- Tempo di riscaldamento: 2 minuti circa
- Dimensione 90 (A) x 90 (L) x 37 (P) mm

Contenuto della confezione

1 Sensore di movimento.

2 Lenti, una per montaggio a soffitto e una per montaggio a parete.

1 Manuale di istruzioni.

